



Высокое качество

Изготовлено из
высококачественных
компонентов



Надёжная работа

Стабильная работа при
любых условиях



Передовые инженерные решения

Микропроцессорная
система управления



Особенности

- Защита электроприборов от колебаний напряжения сети (компенсация колебаний входного напряжения в диапазоне от 140 до 270 В)
- Схема контроля чередования фаз и независимое регулирование напряжения каждой фазы
- Защита от импульсных перенапряжений, вызванных ударами молнии
- Схема защиты с регулируемой задержкой включения
- Фильтр высокочастотных помех
- Настройка чувствительности регулирования в зависимости от входного напряжения и нагрузки
- Регулируемый уровень выходного напряжения
- Настройка минимально допустимого выходного напряжения
- ЖК-дисплей для контроля и настройки параметров системы
- Два режима работы: автоматический и байпас
- Защита от перегрузки, перегрева или неисправности датчика температуры со звуковой сигнализацией и сообщениями о неисправностях на дисплее

Параметр	3XP-10	3XP-20	3XP-30	3XP-45
Минимальное входное фазное напряжение	140 В			
Максимальное входное фазное напряжение	270 В			
Число ступеней регулирования	-1 / +4			
Частота входного напряжения	45-55 Гц			
Номинальная мощность	10 кВА	20 кВА	30 кВА	45 кВА
Номинальный ток	15 А	25 А	40 А	60 А
Пусковой ток	30 А	50 А	80 А	120 А
Коэффициент мощности	< 0.9			
Время задержки включения	30-300 с, регулируемое			
Габариты (В×Ш×Д)	41×26×56 см		64×30×59 см	
Масса	46 кг	57 кг	87 кг	109 кг
Рабочая температура	5-35°С			
Дисплей	Символьный ЖК-дисплей, 4×20			