



## 3XP Series

Трёхфазный автоматический  
регулятор напряжения




### Высокое качество

Изготовлено из  
высококачественных  
компонентов



### Надёжная работа

Стабильная работа при  
любых условиях



### Передовые инженерные решения

Микропроцессорная  
система управления



## Особенности

- Защита электроприборов от колебаний напряжения сети (компенсация колебаний входного напряжения в диапазоне от 140 до 300 В)
- Технология переключения ступеней FIFO для минимизации износа системы и увеличения срока её службы
- Схема контроля чередования фаз и независимое регулирование напряжения каждой фазы
- Защита от импульсных перенапряжений, вызванных ударами молнии
- Схема защиты с регулируемой задержкой включения
- Фильтр высокочастотных помех
- Настройка чувствительности регулирования в зависимости от входного напряжения и нагрузки
- Регулируемый уровень выходного напряжения
- Настройка минимально допустимого выходного напряжения
- ЖК-дисплей для контроля и настройки параметров системы
- Два режима работы: автоматический и байпас
- Защита от перегрузки, перегрева или неисправности датчика температуры со звуковой сигнализацией и сообщениями о неисправностях на дисплее

| Параметр                               | 3XP-60                      | 3XP-80 | 3XP-120      | 3XP-150 |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|---------|
| Минимальное входное фазное напряжение  | 140 В                       |        |              |         |
| Максимальное входное фазное напряжение | 300 В                       |        |              |         |
| Число ступеней регулирования           | -4 / +4                     |        |              |         |
| Частота входного напряжения            | 45-55 Гц                    |        |              |         |
| Номинальная мощность                   | 60 кВА                      | 80 кВА | 120 кВА      | 150 кВА |
| Номинальный ток                        | 80 А                        | 105 А  | 160 А        | 200 А   |
| Пусковой ток                           | 160 А                       | 210 А  | 320 А        | 400 А   |
| Коэффициент мощности                   | < 0.9                       |        |              |         |
| Время задержки включения               | 30-300 с, регулируемое      |        |              |         |
| Габариты (В×Ш×Д)                       | 162×51×63 см                |        | 172×61×70 см |         |
| Масса                                  | 279 кг                      | 292 кг | 378 кг       | 430 кг  |
| Рабочая температура                    | 5-35°С                      |        |              |         |
| Дисплей                                | Символьный ЖК-дисплей, 4×20 |        |              |         |