



Особенности


- Точная стабилизация выходного напряжения на уровне 220 В с использованием передовой технологии коммутации
- Полностью цифровая система управления с использованием статических IGBT-ключей в силовой цепи
- Защита от импульсных перенапряжений, вызванных ударами молнии
- Защита от обрыва фазы и неполнофазного режима питающей сети
- Защитная схема с регулируемой задержкой включения
- Оснащен фильтром высокочастотных помех
- Выходное напряжение регулируется в диапазоне 240–210 В
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, отказа вентилятора или неисправности датчика температуры со звуковой сигнализацией и выводом сообщения о неисправности на дисплей
- Регулируемое минимально допустимое выходное напряжение
- Защита при выходе выходного напряжения за допустимый диапазон
- Оснащен LCD-дисплеем для контроля и настройки параметров системы
- Два режима работы: автоматический и байпас

Параметр	XI-8	XI-12	XI-15	XI-20
Минимальное фазное входное напряжение	145 В			
Максимальное фазное входное напряжение	285 В			
Выходное напряжение	240–210 В, регулируемое			
Погрешность регулирования выходного напряжения	< 1В			
Количество ступеней регулирования	Более 3000 ступеней			
Частота входной сети	55–45 Гц			
Номинальная мощность	8 кВА	12 кВА	15 кВА	20 кВА
Номинальный ток	32 А	40 А	60 А	80 А
Пусковой ток	48 А	60 А	90 А	120 А
Время задержки включения	30–300 с, регулируемое			
Габариты (В×Ш×Д)	18×36×47 см			35×30×63 см
Рабочая температура	35–5°С			
Масса	29 кг	35 кг	44 кг	55 кг
Дисплей	Символьный LCD-дисплей 2×16			




Высокоточная регулировка выходного напряжения

Точная настройка выходного напряжения для повышения эффективности работы системы



Технология твердотельной коммутации

Отсутствие механических отказов и необходимости в техническом обслуживании



Технология прямого преобразования AC-AC

Более высокий КПД, отсутствие конденсаторов звена постоянного тока и повышенная надежность